



YK-BAR-TC(V2)

Telecomanda radio cu cod saritor pentru bariere

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YK-BAR-TC(V2)
Telecomanda radio cu cod saritor pentru
bariere
FISA TEHNICA

Descriere

YK-BAR-TC este o telecomanda suplimentara cu cod saritor pentru barierele din seria YK-BAR102x, YK-BAR601x, YK-BAR701x.

Caracteristici

- Alimentare: 6Vcc (2 x CR2016)
- Frecventa: 418 ~ 433.92 MHz
- Modulatie: ASK
- Indicator: LED rosu
- Numar butoane: 3 (sus, stop, jos)
- Material: ABS
- Culoare: Negru + argintiu
- Fixare: Carabina rotativa
- Dimensiuni: 57(L) x 32(l) x 14 (H) mm
- Temperatura de operare: -10°C ~ +50°C
- Compatibilitate: YK-BAR102x, YK-BAR601x, YK-BAR701x
- Masa bruta: 0.03 kg

Procedura adaugare telecomenzi

Procedura 1:

Adaugare telecomenzi cu ajutorul unei telecomenzi inrolate:

Apasati butonul "SUS" si "STOP" simultan timp de 4 secunde, apoi eliberati butoanele telecomenzii inrolate si apasati butonul "STOP" de pe telecomanda noua timp de 4 secunde. Pentru fiecare telecomanda noua se reia procedura de la inceput.

Procedura 2:

Adaugare unei telecomenzi fara a avea o telecomanda inrolata:

Desfaceti receptorul alb aflat pe corpul barierei. Faceti scurt intre cei 2 pini din coltul PCB-ului pana se aprinde led-ul si se apasa "STOP" de pe telecomanda noua pana ledul clipeste de 4 ori.

Se pot inrola pana la 46 de telecomenzi, a 47-a va sterge prima telecomanda.

Nota:

Telecomanda se alimenteaza cu ajutorul a 2 baterii CR2016 de 3Vcc. Când schimbați bateria, nu folosiți instrumente metalice pentru a nu provoca un scurt circuit.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

