



KR-612E

Cititor de proximitate RFID EM 125 kHz, cu tastatura

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-612E
Cititor de proximitate RFID EM 125 kHz,
cu tastatura
FISA TEHNICA

Descriere

KR-612E este un cititor de proximitate cu tastatura compatibil cu cartele de proximitate RFID EM 125 kHz.

Carcasa confectionata din ABS ii confera rezistenta la socuri si durabilitate.

Datorita rezistentei la apa IP64, poate fi montat atat la interior cat si la exterior in conditii de mediu vitrege.

Caracteristici

- Design modern
- Indicator LED bicolor (rosu/ verde) si buzzer
- Taste mecanice
- Format iesire Wiegand 26/34
- Control led si buzzer extern
- Posibilitate montare la interior sau la exterior

Specificatii

- Distanța de citire: < 10 cm
- Timp de citire: 300ms
- Tag-uri compatibile: EM 125 kHz
- Format iesire: Wiegand 26/ 34
- Alimentare: 6-14Vcc
- Consum: <70mA
- Temperatura: -20°C ~ +65°C
- Umiditate: 10% ~90%, fara condensare
- Material: ABS + PC
- Culoare: Negru
- Protectie la intemperii: IP64
- Dimensiuni: 86(H) x 86(l) x 20(A)mm
- Masa bruta: 0.25Kg

Conexiuni electrice

- Negru: GND
- Rosu: +12 Vcc
- Verde: WD0
- Alb: WD1
- Gri: Led
- Mov: Buzzer
- Galben: W34 (conectati firul galben la GND)

Funcții

- Afisare card: LED-ul isi va schimba culoarea pentru 0.5s iar buzzer-ul va emite un beep scurt. Datele cardului vor fi transmise catre sistemul de control.
- Led extern: daca tensiunea de alimentare pentru LED este mai mica decat tensiunea normala atunci LED-ul o sa devina verde (se conecteaza la GND)
- Buzzer: Daca tensiunea de alimentare pentru buzzer este mai mica decat tensiunea normala atunci buzzer-ul o sa emita semnal sonor

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE