
ATOM-22

Electromagnet pentru usi, cu profil din aluminiu sau PVC, cu deschidere la exterior

Imagine



Descriere

Securizarea cu electromagneti a usilor cu profile de aluminiu sau PVC este o provocare constanta datorita faptului ca usa are tendinta de a se rasuci/flamba din cauza materialelor din care este alcatuita. Aceasta problema este solutionata prin instalarea electromagnetului din gama ATOM.

ATOM-22 este ideal pentru securizarea usilor cu profil din aluminiu sau PVC si este disponibil si cu buton de iesire incastrat.

Pachetul contine suportul de fixate cu cei 2 electromagneti si cele 2 contraplaci.

Ca si accesorii suplimentare se pot solicita butonul de iesire incastrat ATOM-22{PB} si suporti de contraplaca MBK-180I, MBK-180M.

Aplicatie: privind din interior, in cazul in care foaia de usa si tocul NU sunt la acelasi nivel.

Caracteristici tehnice


•Material suport:	Aluminiu
•Finisaj:	Sinterizat (alb - 9016)
•Instalare:	Aplicata
•Accesorii:	MBK-180I, MBK-180M, ATOM-22{PB}

Specificatii tehnice


•Alimentare:	12/24 Vcc
•Consum:	600/300 mA
•Forta retinere:	360 kg
•Lungime:	2300 mm

Ghid de conexiuni

Alimentare 12Vcc



Alimentare 24Vcc



Firul rosu si alb sunt utilizate pentru a alimenta LED-ul butonului, iar firele verde si galben sunt iesirile butonului (contact COM-NO).

Perechile de fire maro, portocaliu si albastru, gri sunt utilizate pentru alimentarea electromagnetilor.

In cazul in care se foloseste o sursa de alimentare de 24 Vcc, bobinele electromagnetilor trebuie inseriate (firul portocaliu trebuie legat impreuna cu firul gri, iar firele maro si albastru se utilizeaza pentru alimentarea electromagnetilor).

Instalare

Prindeti profilul de tocul usii, contraplacile de foaia de usa, iar apoi efectuati conexiunile.


Ghid depanare

•Usa nu ramane blocata:
Verificati daca contraplacile sunt aliniate perfect peste electromagneti, iar daca sunt corect aliniate, verificati conexiunile.

•Electromagnetul scoate un sunet (bazait):
Electromagnetul este alimentat de o sursa de alimentare cu curent alternativ, se poate intampla in cazul in care se folosete impreuna cu anumite sisteme de interfonie.

•Dupa apasarea butonului usa se inchide imediat:
Butonul de iesiere nu este cu temporizare, aceasta functionare se poate modifica prin instalarea suplimentara a unui temporizator T-100, T-100R sau a unui controler.
Contactati distribuitorul pentru mai multe detalii.

Dimensiuni




YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ATOM-22
Electromagnet pentru usi cu profil din aluminiu sau PVC
FISA TEHNCIA


YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ATOM-22
Electromagnet pentru usi cu profil din aluminiu sau PVC
FISA TEHNCIA


Sectiune




Profil



Montare



Schema de instalare



Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

CE