



KR-612D

Cititor de proximitate DESFIRE 13.56 MHz, cu tastatura

Imagine



Descriere

KR-612D este un cititor de proximitate cu tastatura wiegand compatibil cu cartele DESFIRE 13.56 MHz .

Carcasa confectionata din ABS ii confera rezistenta la socuri si durabilitate.

Datorita rezistentei la apa IP66, poate fi montat atat la interior cat si la exterior in conditii de mediu vitrege.

Caracteristici

- Design modern
- Indicator LED bicolor (rosu/ verde) si buzzer
- Taste mecanice
- Format iesire Wiegand 34/66
- Control led si buzzer extern
- Posibilitate montare la interior sau la exterior

Specificatii

- Distanța de citire: pana la 4.5 cm
- Timp de citire: <=300ms
- Tag-uri compatibile: DESFIRE 13.56 MHz
- Format iesire: Wiegand 34/66
- Alimentare: 6-14Vcc
- Consum: <70mA
- Temperatura: -20°C ~ +65°C
- Umiditate: <90%, fara condensare
- Material: ABS + PC
- Culoare: Negru
- Protectie la intemperii: IP64
- Dimensiuni: 86(H) x 86(l) x 20(A)mm
- Lungime cablu: 35cm
- Masa bruta: 0.25Kg

Conexiuni

Rosu - 9-14V
Negru - GND
Verde - D0 (Wiegand)
Alb - D1 (Wiegand)
Gri - Led
Mov - Buzzer
Galben-W34/W66

Funcții

- Afisare card: LED-ul isi va schimba culoarea pentru 0.5s iar buzzer-ul va emite un beep scut. Datele cardului vor fi transmise catre sistemul de control.
- Led extern: daca tensiunea de alimentare pentru LED este mai mica decat tensiunea normala atunci LED-ul o sa devina verde (se conecteaza la GND)
- Buzzer: Daca tensiunea de alimentare pentru buzzer este mai mica decat tensiunea normala atunci buzzer-ul o sa emita semnal sonor
- Prin conectarea firului galeben la GND se face trecere de la 34 la 66 de biti pe protocolul wiegand

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-612D
Cititor de proximitate Desfire 13.56 MHz, cu tastatura
FISA TEHNICIA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE