



# Y-P305

Receptor apel wireless cu un buton pentru cozi de asteptare

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

Y-P305  
Receptor apel wireless  
cu un buton  
FISA TEHNICA

## Descriere

Y-P305 este un echipament de receptie wireless cu un buton. Acesta emite alerte sonore, luminoase si vibreaza atunci cand este apelat de catre statia de apelare. Acesta poate fi folosit doar impreuna cu statia de apelare Y-P801, iar atunci cand comunicatia cu statia de apelare se pierde, acesta va emite in permanenta semnale de avertizare. Consumul redus de doar 8mA ii confera autonomie de functionare sporita. Acumulatorul poate fi incarcat foarte usor folosind statia de incarcare dedicata, Y-P305C (se achizitioneaza separat).

## Caracteristici

• Tip	receptor apel wireless
• Functii	alerta la pierderea semnalului (folosit impreuna cu Y-P801), preluare apel
• Alerte	luminoase si acustice tip bip, vibratii
• Frecventa	433.92 MHz $\pm$ 10 kHz
• Modulatie	ASK
• Tensiune de alimentare	3.7 Vcc, 800mAh (baterie Li-Ion)
• Tensiune de incarcare	5 Vcc (cu P305C)
• Consum	8 mA (in timpul apelului)
• Sensibilitate	110 dB
• Grad de protectie IP	IP55
• Material	ABS
• Temperatura	-10°C ~ +55°C
• Dimensiuni	100(L) x 100(l) x 17(H) mm
• Dimensiuni acumulator:	47(L) x 34(l) x 6(H)mm
• Masa bruta:	0.08kg

## Utilizare

Receptorul de apel poate fi utilizat doar cu statia de apelare Y-P305. Pentru modul de adaugare in sistemul apelator, urmati instructiunile din manualul de utilizare al sistemului de apelare.

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

