



IDR-C2EM-SA

Cititor carduri proximitate EM 125kHz, format iesire ajustabil

Imagine



Caracteristici

- Interfata USB (HID Keyboard)
- Citeste cartele de proximitate 4100, 4305, etc. (EM 125 kHz)
- Led indicator stare si buzzer
- Nu necesita instalare de driver (emuleaza tastatura EN-US)
- Compatibil cu Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 si 8, 10, 11
- Format iesire ajustabil

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • Alimentare USB: | 5Vcc / 100mA |
| • Carduri compatibile: | 4100, 4305, etc. (EM 125 kHz) |
| • Distanța de citire: | < 5 cm |
| • Format iesire cod: | ajustabil (Dec, Hex, 3-5 bytes) |
| • Material: | ABS, negru |
| • Umiditate relativa: | 10% ~ 90%, fara condensare |
| • Temperatura de functionare: | -10°C ~ +70°C |
| • Dimensiuni: | 100(L) x 68(l) x 11(H) mm |
| • Masa neta: | 80 g |

Formate iesire

10 cifre in Zecimal (4 bytes): ultimii 4 bytes din ID, convertiti in DEC
10 cifre in Zecimal inversat: ultimii 4 bytes din ID, convertiti in DEC, inversati
8 caractere in Hexazecimal: ultimii 4 bytes din ID in format HEX
8 caractere in Hexazecimal inversat: ultimii 4 bytes din ID in format HEX inversat
8 cifre in Zecimal (3 bytes): ultimii 3 bytes din ID, convertiti in DEC
00 + 8 cifre in Zecimal (3 bytes): ultimii 3 bytes din ID, 00 + ID convertiti in DEC
8 cifre in Zecimal: ultimii 4 bytes din ID, convertiti in DEC, ultimele 8 cifre
5 cifre in Zecimal: ultimii 2 bytes (CID) convertiti in DEC
18 cifre in Zecimal: toate cifrele tiparite pe card (nr. card site code, CID)
13 cifre in Zecimal: neutilizata
10 cifre in Hexazecimal: 5 bytes din ID in format HEX
2H4D + 2H4D: bytes 2,3 din ID convertit in DEC + bytes 4,5 din ID convertit in DEC
8 cifre in Zecimal (ultimii 4 bytes): ultimele 8 cifre din cele 18 tiparite pe card

Permite adaugarea de “,” (la inceput), “,” (*la mijloc), “?” sau “Enter” (la capat) citirii.

***Nota:** Ajustarea se face din software-ul dedicat.

Descriere

IDR-C2EM-SA este un cititor de proximitate ce emuleaza tastatura EN-US, cu conectare prin USB.
Citeste cartele / taguri de proximitate EM4100 (125 kHz).

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

IDR-C2EM-SA
Cititor de proximitate cu USB 8H10D,
6H10D
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

Rev. 1.2

