



Y-P802

Statie apelare wireless pentru bucatarii de restaurant

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Y-P802
Statie de apelare wireless
pentru bucatarii de restaurant
FISA TEHNICA

Specificatii

• Tip:	Apelator wireless
• Numar zone:	10
• Numar dispozitive/ zona:	127
• Tip ecran:	LED, 4 caractere
• Programare:	taste
• Grad de protectie	IP33
• Distanta de transmitere	500 m (in camp deschis)
• Alimentare:	12 Vcc
• Consum:	107.4 - 151 mA
• Material:	ABS
• Frecventa transmisie:	433.92 MHz
• Modulatie:	ASK
• Temperatura de functionare:	-10°C ~ +55 °C
• Masa bruta:	0.4 kg
• Dimensiuni	155(L) x 96(l) x 16(H) mm

Descriere

Y-P802 este o statie de apelare wireless pentru bucatarii de restaurant. Se utilizeaza pentru apelarea pagerului Y-670M care are alocat si un buton pentru apelarea de la masa.

Caracteristici

- Distanta de transmisie mare (aprox. 500m in camp deschis)
- Ecran cu 4 digiti
- 10 zone, 127 de dispozitive pe fiecare zona
- Programare din taste
- Functionare cu pager Y-670M

Utilizare

Statia de apel poate fi utilizata doar cu pagerul Y-670M, care la randul sau, trebuie sa aiba inrolate butoane de apel Y-A3.

Pe statia de apelare pot fi setate 10 zone. Pentru setarea numarului zonei aferent statiei dorite se porneste echipamentul, iar pe ecran va aparea "Y---", unde "Y" reprezinta numarul zonei care poate fi setata de la 0 la 9. Pentru schimbarea numarului zonei apasati tasta "*" apoi tasta "#" si tastati numarul zonei. Pentru salvare apasati tasta "#".

Pentru apelarea pagerului dorit, tastati numarul pagerului inrolat pe zona setata si apasati tasta "CALL".

Pentru stergerea numarului afisat pe ecran apasati tasta "DELT.", iar pentru anularea unui apel, apasati tasta "CANCEL".

