PC6B

Sursa de alimentare de 1.5A cu separator incorporat

Imagine



Descriere

Sursa de alimentare de 26V +/- 2V, 1.5A cu separator incorporat, pentru sistemele de interfonie cu conexiune pe 2 fire.
Datorita separatorului de alimentare incorporat nu mai este necesara utilizarea unui modul DT-DPS in sistem. Montare pe sina DIN.


Caracteristici

- Separator de alimentare incorporat
- Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT
- Protectie la scurtcircuit, supraincarcare si supratensiune
- Suporta intre 4~8 posturi de interior (depinde de model)
- Montaj pe sina DIN

Specificatii


Tensiune de intrare:	100~240Vca
Frecventa:	50~60Hz
Tensiune de iesire:	26Vcc +/- 2V, 1.5A
Cablaj:	2 fire fara polaritate
Temperatura:	-20°C~55°C
Dimensiuni:	140(L) x 90(l) x 60(H)mm
Masa:	0.6kg

Dimensiuni



Parti si functii

- **PG:** borna impamantare
- **N:** intrare Vca
- **L:** intrare Vca
- **LED:** indicator alimentare (aprins cand sursa este alimentata)
- **CN:** terminal control BUS
- **BUS(IM):** terminal conectare posturi interioare
- **BUS(DS):** terminal conectare panou de apel



Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PC6B
Sursa de alimentare de 1.5A cu separator incorporat
FISA TEHNICA