



# SMB-S001(LED)-RED

Buton de iesire aplicabil cu LED de semnalizare rosu, din aliaj de Zinc cu posibilitate de montare la exterior, IP65

## Imagine



## Descriere

SMB-S001(LED)-red este un buton de iesire aplicabil cu LED de semnalizare rosu, din aliaj de Zinc, IP65.

Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea usilor cu incuietori electrice.

## Specificatii

• Montare:	Aplicat
• Tip buton:	Micro-switch
• Actionare:	Prin apasare
• Alimentare:	12Vcc
• LED:	Rosu
• Iesire contact:	NO/COM
• Curent maxim:	2A/36Vcc
• Durata de viata:	Testat la 500.000 de actionari
• Material	Aliaj de zinc
• Aplicabilitate:	Exterior/Interior
• Dimensiuni buton:	60(H) x 24(l) x 23(A) mm
• Temperatura de lucru:	-30°C~+55°C
• Masa bruta:	0.1kg

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

SMB-S001(LED)-red  
Buton de iesire aplicabil cu LED de semnalizare  
rosu, din aliaj de Zinc, IP65  
FISA TEHNICA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

