



PC7

Sursa de alimentare de 1.5A cu separator de alimentare, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy

Imagine



Descriere

Sursa de alimentare de 21.6 ~ 29Vcc (ajustabil), 1.5A, 36W, cu separator de alimentare, pentru sistemele de interfonie cu conexiune pe 2 fire 2Easy.

Separatorul de alimentare se poate utiliza doar pentru o unitate de apel, iar daca se doreste utilizarea a mai multor unitati de apel, este necesar folosirea unu distribuitor de semnal DT-DBC.

Montare pe sina DIN (sina inclusa in pachet).

Caracteristici

- Tensiune de iesire ajustabila
- Separator de alimentare
- Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT
- Protectie la scurtcircuit, supraincarcare si supratensiune
- Suporta intre 6~18 posturi de interior (depinde de model)
- Montaj pe sina DIN

Specificatii

• Tensiune de intrare:	100 ~ 240Vca
• Frecventa:	50 ~ 60Hz
• Tensiune de iesire:	21.6 ~ 29Vcc (ajustabil)
• Curent, putere max.:	1.5A, 36W
• Cablaj:	2 fire fara polaritate
• Temperatura:	-20°C ~ 45°C
• Dimensiuni:	70(L) x 95(H) x 58(A)mm
• Masa bruta:	0.3kg

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PC7
Sursa de alimentare de 1.5A cu separator de alimentare,
pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

