



# L-FS2-WR-D(868)

Buton de apel wireless cu tehnologie LoRa, cu snur activare apel, IP56

## Imagine



## Specificatii

• Alimentare:	12Vcc (baterie tip 23A)
• Consum:	<35mA (in actionare)
• Frecventa:	868.5MHz
• Distanta de transmitere:	<500m (camp deschis)
• Protectie la intemperii:	IP56
• Material:	ABS
• Lungime maxima snur:	1m
• Dimensiuni buton de apel:	105(L)x86(l)x17(A)mm
• Masa bruta:	0.1kg

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

## Descriere

L-FS2-WR-D(868) este un buton de apel wireless cu tehnologie LoRa, cu snur activare apel, IP56.

Butonul de apelare pozitionat central si de dimensiuni mai mari are functia SOS (apelare in caz de urgenta), iar cel de dimensiuni mai reduse are functia CANCEL (anulare).

Buton de apel este prevazuta cu snur apelare pentru mana.

Butonul se poate conecta doar cu alte echipamente ce functioneaza cu tehnologia LoRa.

## Caracteristici

- Distanta de transmisie de pana la 500m in camp deschis
- Durata de viata indelungata a bateriei (aprox. 3000 de apasari)
- Feedback led si buzzer
- Montare aplicata pe perete
- Snur apelare pentru mana

L-FS2-WR-D(868)  
Buton de apel wireless cu tehnologie LoRa,  
cu snur activare apel, IP56  
FISA TEHNICA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

