SMB-S0272RSP

Buton aplicabil cu cheie, doua contacte NO independente, fara revenire

Imagine

Descriere

Buton aplicabil cu cheie si doua contacte independente NO, fara revenire, LED de semnalizare (rosu, verde) si tamper. Acesta poate fi folosit pentru a comanda automatizari de porti, rulouri exterioare, etc.
Cheia poate avea 3 pozitii: mijloc, stanga, dreapta.
Designul rezistent la zgarieturi, carcasa metalica si contructia robusta antivandal permit instalarea acestuia in diverse locatii.
Pachetul include butonul si trei chei.

Caracteristici

- Carcasa metalica antivandal
- Montare aplicata
- Doua contacte independente NO
- Trei chei

Caracteristici

Alimentare LED	12Vcc
LED semnalizare	Rosu/Verde
Montare	Aplicata
Actionare	Cheie europrofil
Iesire contact	2 x NO, independente
Sarcina max.:	5A, 300Vac
Protecție anti-sabotaj	Da (tamper switch NO/COM/NC)
Material	Metal si plastic
Protectie intemperii	IP55
Culoare:	Alb
Temperatura	-20°C~+60°C
Umiditate	0-95%, fara condensare
Dimensiuni	73(H) x 73(l) x 46(A)mm
Masa bruta	450 g
Aplicabilitate	Interior/Exterior

Continut pachet

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SMB-S0272RSP
Buton aplicabil cu cheie, doua contacte NO independente, fara evenire
FISA TEHNCIA