



# KP-G3

Cutie de depozitare inteligenta pentru depozitarea obiectelor mici (ex.: chei, taguri) compatibila cu aplicatiile Tuya si SmartLife

## Imagine



## Descriere

KP-G3 este o cutie de depozitare inteligenta pentru depozitarea obiectelor mici (ex: chei, taguri). Carcasa din aliaj de zinc asigura o protectie sporita pentru obiectele stocate in interior, fiind potrivita pentru montarea in exterior.

Avand comunicatie Bluetooth dispozitivul se poate opera cu ajutorul aplicatiilor mobile Tuya sau SmartLife. Se pot crea coduri de acces temporare, unice (care functioneaza o singura data) sau permanente (alocate unei persoane) fiind in raza de actiune Bluetooth a echipamentului, iar de la distanta se pot genera coduri de acces random, cu o perioada de acces temporara sau coduri unice (care functioneaza o singura data). Pentru deschiderea sau crearea codurilor personalizate de la distanta se poate folosi modul GW-01 ce face legatura prin intermediul internetului intre smartphone, router-ul de internet si cutia de depozitare cu comunicatie bluetooth.

## Specificatii

- Alimentare: 4 x baterii AAA (neincluse) pentru prima deschidere sau deschiderea de urgenta a cutiei se utilizeaza cablu USB
- Tensiunea de alimentare: 4.5~6V
- Durata de viata baterii: 12 luni+
- Comunicatie: Bluetooth
- Protectie la interperii: IPx5
- Temperatura: -20°C ~ + 60°C
- Montare: Aplicata
- Dimensiuni interior: 112(H) x 80(l) x 28(A) mm
- Dimensiuni dispozitiv: 145(H) x 105(l) x 55(A) mm
- Masa bruta : 0.68kg

## Aplicatie mobila

- Cutia de depozitare se alimenteaza pentru prima data prin USB, mufa de alimentare a dispozitivului se afla sub butoane. Se introduce codul 123456+[OK] pentru deblocare. Dupa configurare parola 123456 + [OK] v-a devenii invalida.
- Adaugati 4 baterii de tip AAA in suportul de baterii aflat in interiorul cutiei de depozitare.
- Instalati aplicatia Tuya sau SmartLife pe telefon, daca nu aveti un cont inregistrati-va.
- Activati Bluetooth-ul telefonului.
- Pentru a inrola dispozitivul intrati in aplicatie si apasati „+” in pagina principala, selectati „Auto Scan” si apasati „Next” pentru inrolarea dispozitivului.
- Dupa inrolare se pot aloca multiple tipuri de coduri de acces: temporare, unice (care functioneaza o singura data), permanente (alocate unei persoane) etc.
- Deschiderea rapida se poate face prin glisarea butonului de deschidere din aplicatiile mobile Tuya sau SmartLife.
- Dispozitivul poate fi distribuit unui alt utilizator prin aplicatie: apasati iconita de editare din coltul din dreapta sus, pe urma „Share Device”.
- Pentru stergerea dispozitivului apasati iconita de editare din coltul din dreapta sus, pe urma „Eliminati dispozitivul”. Dispozitivul va revenii la setarile din fabrica dupa stergerea din aplicatie.

## Continut pachet

- Cutie de depozitare: 1 buc.
- Cablu USB: 1 buc.
- Suruburi: 4 buc.
- Dobluri: 4 buc.
- Manual in engleza: 1 buc.

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-MAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

KP-G3  
Cutie de depozitare inteligenta pentru depozitarea obiectelor mici  
(ex.: chei, taguri) compatibila cu aplicatiile Tuya si SmartLife  
FISA TEHNICIA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

