



# D11

Lacat cu amprenta, cu baterii, indicator LED, rezistent la apa IP67, suporta pana la 10 amprente

## Imagine



## Descriere

D11 este un lacat cu amprenta, cu baterii, indicator LED, rezistent la apa IP67, suporta pana la 10 amprente. Potrivit pentru utilizarea atat la interior cat si la exterior. Lacatul are capacitatea de a memora 10 amprente. Inrolarea amprentelor se face rapid si usor.

## Programare

Inrolare amprente:

Pentru a inrola prima amprenta:

- puneti degetul pe cititor, ledul albastru va clipi, lacatul se va deschide
- mentineti degetul pe cititor pana cand ledul albastru va fi activ permanent
- ridicati si puneti degetul pe cititor de 3-4 ori pana cand ledul clipeste verde, atunci amprenta este inrolata

Pentru a inrola alte amprente:

- folositi o amprenta deja inrolata si mentineti-o pe cititor pana cand ledul devine albastru
- apasati pe cititor cu amprenta pe care doriti sa o inrolati de 3-4 ori pentru inrolare

Stergere amprente (toate amprentele):

- folosind o amprenta deja inrolata, mentineti-o pe cititor pana cand ledul se va schimba din albastru in alb pe urma in rosu
- cand ledul devine rosu luati degetul, iar ledul va clipi scurt verde, cea ce reprezinta ca stergerea a fost efectuata cu succes

## Caracteristici

- Rezistent la apa IP67
- Alimentare prin baterii
- Viata bateriei pana la 1 an in repaus
- Deschidere prin amprenta

## Specificatii

• Alimentare:	2 x baterii CR2032 (incluse)
• Viata baterii:	1 an in repaus
• Protectie la intemperii:	IP67
• Metoda de deblocare:	citire amprente
• Numar maxim de amprente:	10
• Temperatura:	-10°C ~ +45°C
• Dimensiuni:	76 X 46 X 22mm
• Diametru toarta:	6mm
• Masa:	0.1kg
• Material toarta:	Otel inoxidabil
• Material corp:	Aliaj de zinc (capacele fata/sapte ABS)

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

**D11**  
Lacat cu amprenta, cu baterii, indicator LED, rezistent la apa IP67, suporta pana la 10 amprente  
**FISA TEHNICA**

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

