



L-FS2-WR-H(868)

Buton de apel wireless cu tehnologie LoRa, cu buton de apelare suplimentar cu cablu spiralat pentru mana, IP56

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

L-FS2-WR-H(868)
Buton de apel wireless cu tehnologie LoRa, cu buton de apelare suplimentar cu cablu spiralat pentru mana, IP56
FISA TEHNICA

Descriere

L-FS2-WR-H(868) este un buton de apel wireless cu tehnologie LoRa, cu buton de apelare suplimentar cu cablu spiralat pentru mana, IP56.

Butonul de apelare pozitionat central si de dimensiuni mai mari are functia SOS (apelare in caz de urgenta), iar cel de dimensiuni mai reduce are functia CANCEL (anulare).

Butonul de apel are prevazut un buton de apelare suplimentar cu cablu spiralat, pentru apelare cu mana.

Butonul se poate conecta doar cu alte echipamente ce functioneaza pe tehnologia LoRa.

Caracteristici

- Distanța de transmisie de pana la 500m in camp deschis
- Durata de viata indelungata a bateriei (aprox. 3000 de apasari)
- Feedback led si buzzer
- Montare aplicata pe perete
- Buton de apelare suplimentar cu suport inclus

Specificatii

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Alimentare: | 12Vcc (baterie tip 23A) |
| • Consum: | <35mA (in actionare) |
| • Frecventa: | 868.5MHz |
| • Distanța de transmitere: | <500m (camp deschis) |
| • Protectie la intemperii: | IP56 |
| • Material: | ABS |
| • Lungime maxima cablu buton: | 1m |
| • Dimensiuni buton: | 105(L)x86(l)x17(A)mm |
| • Dimensiuni buton suplimentar: | 95(L)x50(l)x20(A)mm |
| • Masa bruta: | 0.2kg |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

