

DT-39

Post de interior video pe 2 fire

DESCRIERE

Post de interior video DT-39 cu conexiune pe 2 fire si ecran color LCD de 3.9". Are nevoie de modulul de memorie SC6M alaturi de sursa de alimentare PC6 pentru a beneficia de functiile de memorare poze si control luminaire bec pe casa scarii.

CARACTERISTICI

- Model subtire
- 4 Butoane cu senzor de atingere
- 2 Butoane pentru comunicare si deschidere usa
- Auto-memorare poze sau memorare manuala cu modulul DT-SC6M / V
- Intercomunicatie si comunicatie interioara
- Monitorizare panou de apel
- Control luminaire bec pe casa scarii cu modulul DT-SC6M / V
- 12 tonuri de apel
- Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT
- Compatibil cu modulul DT-TPC pentru deviere apeluri

SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 24Vcc
- Putere: 0.286W ~ 3.224W
- Ecran: LCD 3.9"
- Semnal video: 1Vp-p, 75 ohm, standard CCIR
- Rezolutie: 800 x 480 pixeli
- Cablare: 2 fire fara polaritate
- Dimensiuni: L138mm x W138mm x H19mm



Fisa tehnica

1